

РЪКОВОДСТВО 3X21C

Важно: При първото ползване, моля затегнете капачето за батериите и заредете напълно батерията. Фенерът може да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина, избягвайте светенето директно в очите.

Дулотек ЕООД (www.dulotec.com, www.sorbe.bg, тел.0896512202) е официален представител на марката Convoy. Фенерите се закупуват САМО от производителя (Dongguan Convoy Electronics Co., Ltd., Китай) в стандартен вид или произведени по наши спецификации (заводски модифицирани). Предлагаме гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части и аксесоари за предлаганите модели. Имаме възможност за промени по параметрите на фенерите (модифициране), при специални изисквания на клиентите. Фенерите могат да бъдат закупени онлайн на www.sorbe.bg

Защити за безопасност:

- А) Защита от обратно поставяне на батерията – фенерът предпазва себе си и батерията, като просто не светва
 Б) Защита от преразреждане на батерията – бутонът на фенерът започва да мигва в червено когато напрежението на батерията спадне. Ако не презаредите батерията, в определен момент изключва за да я предпази.
 В) Защита от вода – фенерът може да се използва в дъжд. За да поддържате водоустойчивостта, моля смазвайте веднъж на 3 месеца гумените пръстени в двата края на тялото със силиконова смазка за фенери.

Управление на фенера:

Convoy 3x21C се управлява с един бутон **e-switch** и се предлага с приятен и прост потребителски интерфейс.

Смяната на режимите се осъществява от бутона.

Състояние	Действие	Резултат
Изключено	Натискане	Включване(памет на режима)
Изключено	Задържане	Лунна светлина(0.2%)
При всяко	2 бързи натискания	Турбо (100%)
При всяко	3 бързи натискания	Мигане
Включено	Натискане	Изключва
Включено	Задържане	Повишава и намалява интензитета(в режим на рампиране), променя режима (при предварително зададени)
Изключен	4 бързи натискания	Тактически режим (моментно 100%)
Тактически режим	4 бързи натискания	Изключва Тактически режим
Изключено	5 бързи натискания	Проверка на волтажа на батерията
Изключено	6 бързи натискания	Преминаване между рампиране и зададени режими
Изключено	10 бързи натискания	Превключва между заключен и отключен
Заклучено	Натискане	Едно мигане за индикация на заключено състояние

Допълнителна информация:

- Рампиране – при задържане постепенно увеличава или намалява яркостта
- Предварително зададени режими 1 %, 10 %, 40 %, 100 %
- Зареждането се извършва чрез USB-C входа, докато трае зареждането бутона свети в червено. Когато зареждането приключи, бутонът светва в зелено.



Надеждни фенери, челници, ножове, триони → www.SORBE.bg

Гаранционна карта

	Дата на закупуване:	Бр.
1		
2		
3		

Настоящата гаранционна карта се издава от Дулотек ЕООД и гарантира качеството на изработката и материалите на гореописаните продукти в рамките на 24 месеца от датата на закупуването им. Гаранцията се отнася единствено за явни или скрити дефекти на продуктите и не покрива нормалното износване или физическото им увреждане.

При евентуален проблем с продуктите, моля обадете се на тел. 0896512202. Адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска 27, магазин Сорбе. Страна на произход: Китай, Вносител: Дулотек ЕООД. Съдържание: Алуминий, стъкло, пластмаса.

Кратка инструкция за безопасност за литиево-йонни батерии:

В ежедневието сме заобиколени от литиево йонни батерии, подобни или същите като във фенера се ползват в лаптопи, прахосмукачки, винтоверти, фотоапарати, електровелосипеди, електромобили и т.н. Технологиата е достатъчно зряла, но все пак има няколко прости правила за безопасност, с които ще предотвратите евентуален инцидент, моля спазвайте ги:

1. Батериите могат да се зареждат при температури: 0*С до 45*С (32*F - 113*F)
2. Батериите могат да се разреждат (използват) при температури: -20*С до 60*С (-4*F - 140*F)
3. НЕ оставяйте батериите си да се нагряват прекалено – например под пряка слънчева светлина или в колата лятото
4. За дългосрочно съхранение (месеци) най-добре е да се съхраняват при 40-50% капацитет. (3.77-3.87V)
5. Когато не са във фенер, съхранявайте батериите в кутийки - това предпазва от късо съединение и физически наранявания. Никога не носете батериите без калъф в джоба или чантата си.
6. Не използвайте батерии с физически наранявания. Батерия с нарушена обвивка може лесно да предизвика късо съединение.
7. Фенерите с повече от една батерия имат повече риск от фенерите с една батерия – основния риск е неравномерното разреждане на батериите. Използвайте винаги еднакви батерии и ги зареждайте равномерно (най-добре в зарядно). Добре е да се ползват като комплект – на една възраст и изхабяване, за да се разреждат равномерно.
8. Зареждайте батериите на места, където няма запалими материали. НИКОГА не оставяйте зареждащи се батерии без надзор. Проверявайте ги периодично да не са горещи. Ако са само топли, няма проблем. Повредените батерии могат да предизвикат пожар. Ако Литиево йонна батерия се запали или изпусне газ ПОТЪРСЕТЕ ЛЕКАР НЕЗАБАВНО. Запалилите Литиево йонни батерии произвеждат водороден флуорид. Симптомите от нанесените вреди на организма не са видими незабавно.
9. НЕ мокрете батериите. НЕ горете батериите. Изхвърляйте батериите на определените места. Дръжте батериите далеч от деца и домашни любимци.

Дулотек ЕООД (www.dulotec.com, www.sorbe.bg, тел.0896512202) е официален представител на марката Convoу. Фенерите се закупуват САМО от производителя (Dongguan Convoу Electronics Co., Ltd., Китай) в стандартен вид или произведени по наши спецификации (заводски модифицирани). Предлагаме гаранционен и извънгаранционен сервис, резервни части и аксесоари за предлаганите модели. Имаме възможност за промени по параметрите на фенерите (модифициране), при специални изисквания на клиентите. Фенерите могат да бъдат закупени онлайн на www.sorbe.bg



Надеждни фенери, челници, ножове, триони → www.SORBE.bg